

Beschreibung des Updatevorgangs für das Multifunktionsmessgerätes A2000

5.10.2007

1. Die Flasher - Software auf dem PC installieren
2. Den A2000 in den Programmiermode bringen.
(die obere rechte Taste, die zweite rechte Taste von unten, und die mittlere untere Taste gedrückt halten, sowie den Lock Schalter (linker Dip-schalter auf der Rückseite) auf „ON“ stellen, und dann das Gerät einschalten. Danach zeigt das Gerät "LoadEprom")



3. Den A2000 über seine RS232 Schnittstelle (Pin 44=RxD,45=TxD,46=Gnd) mit dem PC verbinden.
4. Dann mit dem Flashprogramm das File A2000.A35 laden, und auf den Button "Übertragen" klicken. Nach dem Ende der Übertragung ist der A2000 betriebsbereit.

Bitte auf keinen Fall die Übertragungsphase unterbrechen, da sonst der A2000 beschädigt werden kann.

Beschreibung des Updatevorgangs

für das Multifunktionsmessgerätes A2000

Erstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet

 **GOSSEN METRAWATT**

GMC-I Gossen Metrawatt GmbH
Thomas-Mann-Str. 16-20
90471 Nürnberg • Germany

Telefon +49-(0)-911-8602-0
Telefax +49-(0)-911-8602-669
E-mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com